



## شارژر AC به DC با توان ۲۵۰ وات

### AC to DC Charger 250 W

✓ مجهز به مدار کامل حفاظتی

✓ توان خروجی ۲۵۰ وات

✓ ولتاژ خروجی قابل تنظیم



شارژر AC به DC با توان ۲۵۰ وات در خروجی برای شارژ باتری های External با ولتاژ خروجی قابل تنظیم از ۲۴ تا ۹۶ ولت موجود می باشد.

مدل	250 W AC to DC charger
محدوده ولتاژ ورودی	100 to 288 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50 or 60 Hz (tolerance $\pm 10\%$ )
ولتاژ خروجی	24, 36, 48, 72, 96 VDC (selectable)
جریان/توان شارژ	24 VDC: 5 A, 36 VDC: 5 A, 48 VDC: 5 A, 72 VDC: 4 A, 96 VDC: 3 A
دمای کاری	min 0 °C, max 40 °C
رطوبت کاری	max 90% non-condensing
ابعاد (ارتفاع × عمق × عرض)	69 × 88 × 206 mm
وزن	0.5 kg
حفاظت ها	Overtemperature, Overvoltage, Output short circuit & isolation devices for opposite polarity connection