



شارژر AC به DC با توان ۱۰۰۰ وات

AC to DC Charger 1000 W

✓ مجهز به مدار کامل حفاظتی

✓ توان خروجی ۱۰۰۰ وات

✓ ولتاژ خروجی قابل تنظیم

✓ افزایش توان به صورت پارالل تا ۴ دستگاه



شارژر AC به DC با حداکثر توان 1000W در خروجی برای شارژ باتری های External با طراحی ویژه برای نصب بر روی یو پی اس های سری Mars II با محدوده ولتاژ ورودی 100 تا 280VAC و ولتاژ خروجی قابل تنظیم 192 و 240VDC موجود می باشد. دارای مدار حفاظتی برای دمای بالا، ولتاژ بالا، اتصال کوتاه در خروجی و حفاظت در برابر اتصال معکوس باتری بوده و کاملاً ایزوله می باشد. امکان افزایش توان خروجی تا ۴ دستگاه به صورت Parallel نیز وجود دارد.

مدل	1000 W AC to DC charger
محدوده ولتاژ ورودی	100 to 288 VAC
محدوده فرکانس ورودی	45 or 65 Hz
ولتاژ خروجی	192 to 240 VDC
جریان / توان شارژ	1000 W continuously
دمای کاری	min 0 °C, max 40 °C
رطوبت کاری	max 90% non-condensing
ابعاد (ارتفاع × عمق × عرض)	166 × 86 × 282 mm
وزن	3.2 kg
حفاظت ها	Overtemperature, Overvoltage, Output short circuit & isolation devices for opposite polarity connection